



Belysnings-skåp

Utförande med färdigkopplad styrutrustning för t ex tändning och släckning av gatu- och vägbelysning samt motionsspår. Centralen kan styras från ett skymningsrelä eller från annan central. Skåpet finns med diazedsäkringsgrupper samt med dvärgbrytare. Båda skåpen har fyra kabelgenomföringar; 1 st för kabel Ø 15-37 mm, 3 st för kabel Ø 15-31 mm. Anslutningsplintar, max 16 mm². I skåpets nedre del finns kombinerad jordnings- och nollskena som är frånskiljningsbar. Skåpen levereras komplett med fästkonsol och fästskruvar för stolpmontage.

MED D-SÄKRINGAR

Skåp för en eller två utgående avsäkrade 3-faskablar för stolpmontage, utrustningen omfattar en kontaktor, 25 A AC 1, och 3-fas huvudsäkringar D II, 25 A, manöversäkringar och strömställare för prov-nolläge-drift.

MED DVÄRGBRYTARE

Skåp med kontaktor 45A AC 1, en 3-polig dvärgbrytare 40 A, 9 st 1-poliga dvärgbrytare för utgående grupper, manöversäkringar och strömställare för prov-nolläge-drift. Styrutrustningen kan även levereras med tidrelä med inställbar inkopplingstid.

D-SÄKRINGAR

En avsäkrad utgående 3-fasgrupp.

E-nr 07 395 40

Ifö-nr 183101

Två avsäkrade utgående 3-fasgrupper.

E-nr 07 395 42

Ifö-nr 183102

DVÄRGBRYTARE

1 st 3-pol huvudsäkring och
9 st 1-pol för utgående grupper.

E-nr 07 395 44

Ifö-nr 183105