



## Knivsäkringsskåp

Knivsäkringsskåpen levereras med en eller två säkringslastbrytare storlek 00, max 160A (anslutningsklämmor för utgående cu- och al-kablar 1,5-50 mm<sup>2</sup>). Skåpen är med öppen lucka beröringsskärmd och har anslutningsplintar för inkommande cu- eller al-kablar, max 120 mm<sup>2</sup>. I skåpets nedre del finns kombinerad jordnings- och nollskena med 4 st anslutningsklämmor för max 35 mm<sup>2</sup> och 2 st anslutningsklämmor för inkommande kabel 2,5-50 mm<sup>2</sup>. Skåpet har fyra kabelgenomföringar – 1 st för kabel Ø15-37 mm (max 95 mm<sup>2</sup>) och 3 st för kabel Ø15-31 mm (max 50 mm<sup>2</sup>). Skåpet levereras med fästkonsol och fästsruvar för stolpmontage. Extra säkringslastbrytare E 07 395 86.

Tillbehör: PEN-klämma 95 mm<sup>2</sup> (E 07 395 99), jordnings- och kortslutningslock (E 07 395 87).

Med montageplatta

**E-nr 07 395 30 Ifö-nr 183000**

1 säkringslastbrytare

**E-nr 07 395 32 Ifö-nr 183002**

2 säkringslastbrytare

**E-nr 07 395 34 Ifö-nr 183002**